

AN480L RFID anténa: levá CP, 865-956 MHz, IP54, 6 dBi

Jednoportová anténa Motorola AN480 poskytuje maximální výkon a flexibilitu. Axiální poměr je zhruba o 50 procent nižší, než u běžných konkurenčních zařízení. Tato RFID anténa pro UHF přináší rovnoměrnější zisk, a tedy lepší výkon.

AN480L RFID anténa: levá CP, 865-956 MHz, IP54, 6 dBi



Široký frekvenční rozsah UHF umožňuje celosvětové používání této RFID antény, snižuje náklady a zjednodušuje infrastrukturu RFID. AN480 může být instalována v celém podniku, v prostředí výrobních hal i skladů nebo jakéhokoli dveřního vstupu přijímající aplikace. Stejně jako u všech antén Motorola, používá Motorola AN480 standardní držák - jak montáž první antény, tak výměna původní antény za Motorola AN480 je velmi jednoduchá a snadná.

Hlavní vlastnosti RFID antény Motorola AN480:

- vysoký zisk 6 dBi
- maximální výkon
- flexibilita
- vnitřní i venkovní použití



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Polarizace	LHCP
Frekvence	UHF: 865 - 956 MHz
Konektory	Typ "N" female
Maximální vysílací výkon	2W

Elektrické

Útlum odrazu (VSWR)	1.3:1
Axiální poměr	1.5dB
Vyzařovací odpor	10000ohm
Zisk	6dBi
Směrový poměr	18dB
Jmenovitý odpor	50ohm
Šířka pásma	65° horizontálně, 3 dB
Šířka pásma	65° vertikální, 3 dB

Mechanické

Materiál	hliník
Rozměry	Šířka: 259.1mm, Výška: 259.1mm Délka: 50.3mm
Váha	1.13kg

Prostředí

Průmyslové krytí	IP54
Odolnost na vibrace	IEC-68

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

