

CipherLab 1562 bezdrátová laserová čtečka, základna, kabel RS232, Bluetooth

Bezdrátový laserový snímač, dosah signálu: 90 metrů, 433 Kbps. Automatické přepnutí do paměťového režimu při slabém signálu. V ceně je 1x snímač čárových kódů + 1x báze + 1x kabel.

Komfortní design a inovativní stojánek pro různé metody snímání usnadňují každodenní používání. Žádné pohyblivé části a pověst CipherLabu znamená snadnou údržbu a servis a zajišťují tak snímači příznivou cenu.



Snímač lze snadno konfigurovat pomocí software ScanMaster.

Možnosti snímání:

- spoušť (tlačítko)
- kontinuální

Multifunkční stojánek:

- stolní snímání
- montáž na zeď



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Komunikační rozhraní	Bluetooth® Class 2 (2.4 GHz)Version 2.1+EDR
Symboliky 1D čárových kódů	Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13/UPCA, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
Nastavování	pomocí ScanMaster utility, pomocí speciálních čárových kódů
Programovací možnosti	Editace dat, volba interface, typ čárového kódu, konfigurace
Jazyková podpora	Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Portugalština, Španělština, Švédština, Angličtina (US a UK), Belgicky
Dosah signálu	90m
Profily bluetooth	HID, SPP
Optické	
Světelný zdroj	viditelná laserová dioda VLD 650 nm
Hloubka čtecího pole ?	20-570 mm
Rychlost čtení	100scan/s
Maximální šikmý úhel	70°
Maximální úhel sklonu	70°
Snímač čárových kódů	Laser
Minimální hodnota PCS	30%
Elektrické	
Napájení	+5V ±10%
Spotřeba v klidu	25mA
Spotřeba v provozu	210mA
Mechanické	
Váha	177g
Prostředí	
Provozní teplota	0 až 50°C
Skladovací teplota	-20 až 60°C
Relativní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Maximální okolní osvětlení	100000lux
Elektrostatická odolnost	±8kV kontaktně, ±20kV vzduchem

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

