

## CipherLab CT5100, 2 MB, WLAN, baterie, RFID LF 125 kHz

Univerzální programovatelný terminál, který nalezne uplatnění například při realizaci docházkových a přístupových systémů. Je schopen uložit všechna potřebná data o příchozech a odchodech zaměstnanců a usnadnit tak evidenci docházky. Je vybavený portem pro externí čtečku, zabudovanou RFID čtečkou, klávesnicí a LCD displejem. Terminál je možné rozšířit o vstup pro externí klávesnici, LAN nebo WLAN modul pro TCP/IP komunikaci, záložní baterie, ...

**Nejzajímavějšími vlastnostmi jsou:**



Zabudovaná čtečka RFID: (MIFARE či EM) zajišťuje rychlé a bezproblémové načtení dat za pomoci čipových karet či čipů samotných (možné objednat jako příslušenství).

Externí čtečka čárového kódu: typu TTL, RS 232 (možné objednat jako příslušenství)

Zabudovaná klávesnice: umožňuje snadné ovládání přístroje, klávesnice je opatřena 21 tlačítky včetně 6 funkčních kláves.

Společnost CodeWare disponuje bohatými zkušenostmi a dostatečnými programátorskými kapacitami pro implementace na zakázku do různých systémů, v češtině i v jiných jazycích. Máte-li nápad, ale nevíte, kdo jej bude realizovat, můžete se na nás s důvěrou obrátit. Rádi Vám pomůžeme s nalezením vhodného řešení.

### **Vlastnosti:**

Spotřeba proudu: 50 mA bez LCD externích zařízení (s nabíjením záložní baterie a externími zařízeními 200mA)

Indikátory: bzučák (programovatelný), LED dioda (4 barvy)

Systém: 16-bitové CPU s frekvencí 22.1184 MHz, kalendářní čip (zálohovaný baterií)

Program. paměť: 2 MB flash memory

Paměť pro data: 256 kB SRAM

Přídavná paměť: 2-8 MB (není ve standardním vybavení)

Čtecí zařízení: 1 port pro čtecí zařízení (TTL RS232). Čtečky jsou automaticky identifikovány. Vestavěný RFID snímač (MIFARE nebo EM)

Záložní zdroj: 7,4V, 2000mAh Li-ion baterie (není ve standardním vybavení), monitorování napětí

Vstup: vestavěná klávesnice s 21 klávesami včetně 6 funkčních kláves, gumová, podsvětlená

Digitální I/O: možnost až 4+4 digitálních vstupů/výstupů. Typ vstupu PHOTO/COUPLER je možné použít k monitorování externích zařízení. Typ výstupu RELAY je možné použít k ovládání externích zařízení jako alarm, dveřní zámek...

Porty: RS-232 port, RS-485, mini DIN konektor pro připojení externí klávesnice PS/2 (není ve standardním vybavení), TCP/IP karta 10/100 BaseT (není ve standardním vybavení)

Komunikace: v základním vybavení: RS232, RS485, lze doplnit: LAN 100 Mbps, WLAN 802.11b

Dispej: LCD s podsvícením, grafický - 128x64 bodů (typ 5100)

Normy: FCC – ClassA, CE, C-Tick



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

Komunikační rozhraní RS232, RS-485

Typ displeje LCD

Klávesnice 21 kláves

## Elektrické

Napájení 12V ± 5% DC

## Mechanické

Rozměry Šířka: 150mm, Výška: 150mm, Délka: 50mm

Váha 1.6kg

Materiál ABS plast

Barva černá

## Prostředí

Provozní teplota 0 až 45°C

Skladovací teplota -20 až 60°C

Skladovací vlhkost (nekondenzující) 10 až 90%

Provozní vlhkost (nekondenzující) 20 až 90%

## Ostatní

Certifikace CE, FCC Class A, C-Tick

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
+420 737 274 952  
codeware@codeware.cz  
<https://eshop.codeware.cz/>

