BS-011 Ruční čtečka čárových, 2D a QR kódů, USB, černá

Cenově atraktivní kabelový snímač čárových kódů, 2D a QR kódů vhodný k maloobchodní pokladně. Bez problémů snímá kódy ze zboží i z věrnostních karet nebo z obrazovky chytrého telefonu.

Snímač Birch BS-011 umožňuje nastavení do režimu českého klávesnicového rozložení. Je vhodný výhradně pro aplikace, u kterých se nepožaduje žádné další speciální nastavení, jako jsou pokladní systémy maloobchodních prodejen nebo výrobní a distribuční linky.





Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	PDF417, Data Matrix, QR code, Aztec, MaxiCode, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code
Komunikační rozhraní	USB
Optické	
Hloubka čtecího pole	0 ~ 24 cm
Maximální úhel sklonu	60°
Snímač čárových kódů	2D Imager
Světelný zdroj	viditelná červená LED 617 nm
Minimální kontrast kódu	45%
Elektrické	
Napájení	+5 VDC ±5%
Spotřeba v klidu	80mA
Spotřeba v provozu	250mA
Mechanické	
Barva	černá
Materiál	ABS plast s gumou
Maximální úhel otočení	65°
Rozměry	Šířka: 70mm, Výška: 175mm Délka: 97mm
Váha	120g
Prostředí	
Maximální okolní osvětlení	100000lux
Provozní teplota	-20 až 50°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Skladovací teplota	-40 až 80°C



CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/