



BZ-188 ruční čtečka čárových kódů, USB, černá

Birch BZ-188 to je čtečka čárových kódů za bezkonkurenční cenu v poměru cena/výkon. Univerzální připojení přes USB, funkce Plug and Play, spolehlivost a rychlost čtení dělá z této čtečky toho pravého pomocníka pro Vás zejména v maloobchodě.

Klíčové vlastnosti čtečky Birch BZ-188:



- funkce Plug and Play
- [možnost nastavení české klávesnice](#)
- bezkonkurenční cena
- CCD skener
- USB připojení
- čte většinu 1D čárových kódů

YOUTUBE='5Gje5XtyZ1o'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Komunikační rozhraní	USB-HID

Optické

Snímač čárových kódů	CCD
Rychlost čtení	200scan/s
Hloubka čtecího pole	0-175 mm
Světelný zdroj	viditelná červená LED 660 nm
Šířka snímání	180 mm

Elektrické

Napájení	+5 VDC ±5%
Spotřeba v provozu	100mA
Spotřeba v klidu	20mA

Mechanické

Váha	290g
Rozměry	Šířka: 60mm, Výška: 160mm Délka: 86mm
Barva	černá
Materiál	ABS plast s gumou

Prostředí

Provozní teplota	0 až 50°C
Skladovací teplota	-25 až 60°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Maximální okolní osvětlení	5000lux
Odolnost na nárazy	pád z 1 m na beton

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

