

BZ-R15 Ruční laserová čtečka čárových kódů, USB, černá

Řada bezkabelových snímačů čárových kódů Birch BZ-R vyniká svou jednoduchostí a nízkou cenou. Použitá technologie "EZ pair" umožňuje snímat čárové kódy až do vzdálenosti 100 metrů od Vašeho počítače. Díky komunikačnímu rozhraní Bluetooth a USB donglu Vás nebude v otevřeném prostoru nic omezovat.

Hlavní vlastnosti Birch BZ-R



- připojení k počítači pomocí USB dongle
- dosah signálu mezi snímačem a USB donglem je až 100 m ve volném prostoru
- možnost dokoupit stojánek 2 v 1
- jednoduchá obsluha
- možnost nastavení [českého klávesnicového rozložení QWERTZ](#)



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Dosah signálu	100m
Komunikační rozhraní	USB, USB-HID, USB-VCP
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů

Optické

Hloubka čtecího pole	30mm~430mm
Minimální hodnota PCS	30%
Rychlost čtení	114 ± 10 scans/sec.
Rozlišení	4 mil
Snímač čárových kódů	Laser
Světelný zdroj	viditelná laserová dioda VLD 650 nm

Elektrické

Spotřeba v klidu	70mA
Spotřeba v provozu	130mA
Doba nabití baterie	4hod
Hlavní baterie	Li-Ion 1200 mAh, 3,7V
Napájení	+3,3 VDC ±5%

Mechanické

Barva	černá
Materiál	ABS plast
Rozměry	Šířka: 67mm, Výška: 186mm Délka: 91mm
Váha	140g

Prostředí

Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
Provozní teplota	0 až 40°C
Relativní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Skladovací teplota	-20 až 60°C

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

