



HUR-120 Ruční RFID čtečka čipů UHF, Bluetooth

HUR 120 USB je ruční čtečka UHF RFID, která umožňuje nejjednodušší způsob integrace technologie UHF RFID do každodenního používání. Díky zabudovanému Bluetooth je s ní možné komunikovat pomocí tabletu, smartphonu nebo PC.

Snímač HUR 120 BT je určen pro čtení a zápis na UHF transpondéry třídy 1 Gen 2 (ISO18000-6C) a komunikaci s různými hostitelskými zařízeními pomocí bezdrátové technologie Bluetooth®. S tímto snímačem můžete pracovat více než 3 dny bez nutnosti nabíjet. To vše je možné díky jedinečnému UHF RFID mURM modulu. HUR 120 BT je skvělé řešení pro aplikace s krátkým dosahem.



Hlavní vlastnosti:

- Bluetooth
- EPC C1 G2, kompatibilní s normou ISO 18000-6C
- EPC Gen2 v2.0 READY!
- Vestavěné tlačítko
- Integrovaná kruhová polarizační anténa
- Ergonomický tvar
- Kompatibilní se systémy Windows XP / 7,8,10, Android, iPhone a iPad
- USB-VCP z výroby/USB-HID nutno zadat do požadavků při objednávce



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Antény, anténní vstupy	integrovaná RFID anténa kruhová polarizační
Komunikační rozhraní	Bluetooth, USB-VCP, USB-HID, micro USB
Frekvence	UHF: 865 - 868 MHz (EU)

Optické

Rychlost čtení	50 tags/s
----------------	-----------

Elektrické

Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 2000 mAh
----------------	-------------------------------------

Mechanické

Váha	270g
Rozměry	Šířka: 86mm, Výška: 45mm Délka: 180mm

Prostředí

Provozní teplota	-20 až 55°C
------------------	-------------

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

