



Argox Argox AS-8000 CCD čtečka čárových kódů, RS232, černá

CCD čtečka čárových kódů. U typu RS232 zvolte, zda potřebujete +5V zdroj.

N
a
s
t
a
v
o
v
á
n
í



snímače lze provádět jak klasickým způsobem (snímáním speciálních čárových kódů), tak i pomocí konfiguračního programu (Windows). AS-8000 si můžete objednat ve světle šedé nebo v černé barvě. Pokud máte zájem, můžete si ke snímači pořídit i stylový a praktický stojánek



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Indikace	7 tónů (lze vypnout), zelená LED
Komunikační rozhraní	klávesnicové, RS232, USB-HID
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Nastavování	pomocí speciálních čárových kódů, pomocí programu Scan Utility
Optické	
Světelný zdroj	viditelná červená LED 660 nm
Hloubka čtecího pole ?	0-125 mm (13 mil barcode)
Maximální šířka kódu	100mm
Rozlišení	4 mil
Minimální kontrast kódu	45%
Maximální šikmý úhel	60°
Maximální úhel sklonu	70°
Snímač čárových kódů	CCD 2048 px
Elektrické	
Napájení	+5 VDC ±5%
Spotřeba v klidu	150mW
Spotřeba v provozu	1250mW
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 40mm, Výška: 67mm, Délka: 176mm
Váha	90g bez kabelu
Délka kabelu	2m
Materiál	ABS plast, TPR
Prostředí	
Provozní teplota	0 až 45°C
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Relativní vlhkost (nekondenzující)	5 až 90%
Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
Ostatní	

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

